

1. herzCredit Modell 1


Kanal	Münze	Münzausgang	Sortierermagnet	Sperreingang
01	0,05 €	00000001 = 1	0000*	00000001 = 1
02	0,10 €	00000010 = 2	0000*	00000010 = 2
03	0,50 €	00000100 = 3	0000*	00000100 = 3
04	1,00 €	00001000 = 4	0000*	00001000 = 4
05	2,00 €	00010000 = 5	0000*	00010000 = 5
06	Token	00100000 = 6	0000*	00100000 = 6
07	0,10 €	00000001 = 1	0000*	00000001 = 1
08	0,20 €	00000010 = 2	0000*	00000010 = 2
09				
10				
11				
12	0,20 €	00100000 = 6	0000*	00100000 = 6

* Achtung: Da der G-18 keinen frei programmierbaren Auswurf hat, muß der Sortierer mechanisch so fixiert werden, daß alle Münzen durch den Auswurf 2 (ehem. 2,- DM) fallen.


2. herzCredit Modell 2

Kanal	Münze	Münzausgang	Sortierermagnet	Sperreingang
01	0,10 €	00000001 = 1	0000 = 3	00000001 = 1
02 *	0,10 €	00000001 = 1	0010 = 1	00000001 = 1
03	0,50 €	00000100 = 3	0110 = 2	00000100 = 3
04	1,00 €	00001000 = 4	0100 = 4	00001000 = 4
05				
06	Token	00100000 = 6	0110 = 2	00100000 = 6
07 *	0,10 €	00000001 = 1	0010 = 1	00000001 = 1
08	0,20 €	00000010 = 2	0010 = 1	00000010 = 2
09	0,50 €	00000100 = 3	0010 = 1	00000100 = 3
10	1,00 €	00001000 = 4	0010 = 1	00001000 = 4
11	2,00 €	00010000 = 5	0010 = 1	00010000 = 5
12	Token	00100000 = 6	0010 = 1	00100000 = 6

* Bei einigen G-40-Münzprüfern wird fälschlicherweise auch der Kanal 07 gesperrt, sobald der Kanal 01 über den entsprechenden DIP-Schalter gesperrt ist. Um bei diesen Münzprüfern die Sortierung der 0,10-€-Münze über die DIP-Schalter einstellen zu können, müssen Sie die Einstellungen für Kanal 07 auf einen freien Kanal (z.B. Kanal 02) übertragen.



DIP-Schalttereinstellungen für herzCredit Modell 1 (ab Version 1.50)



DIP-Schalttereinstellungen für herzCredit Modell 2